



Csom. Kat.szám Kapcsolók 10 AX – 230 V~

10	0 670 02	Egypólusú kapcsoló
	2 x 0 670 02	2x Csillárkapcsoló
10	0 670 01	Váltókapcsoló
	2 x 0 670 01	Kettős váltókapcsoló
10	0 670 05	Keresztkapcsoló
10	0 670 20	Kétpólusú kapcsoló 16A

1	0 670 12	Energiatakarékos kapcsoló Rugós vezetékbeiktetéssel. Működése és felszerelése megegyezik a váltókapcsolóéval. A beépített IR érzékelőnek megfelelően az utolsó mozgás érzékelése után 10 perccel automatikusan lekapcsol. Váltókapcsolóval váltókapcsolásba köthető. Látószög: 160° Érzékelési távolság: 8 m Max. terhelések: - 12-150 W: izzó és halogén lámpa - 12-150 VA: ELV lámpák elektronikus előtéttel vagy ferromágneses transzformátorral. 8-30 W LED és kompakt fénycső
---	----------	--

		Nyomók, 6 A – 230 V~
10	0 670 31	Váltóérintkezős nyomó - váltóérintkezővel
	2 x 0 670 31	Kettős Váltóérintkezős nyomó - váltóérintkezővel
10	0 670 32	Záróérintkezős nyomó - csak záró érintkezővel
	2 x 0 670 32	Kettős Váltóérintkezős nyomó - csak záró érintkezővel Nyomó

Csom. Kat.szám Fényerőszabályzók – 230 V~

1	0 670 82	Nyomógombos fényerőszabályzó 40 - 600 W 2 vezetékes Max. terhelések: - izzó- és halogénlámpa 230 V~: min. 40W - max. 600W - ELV halogénlámpa vagy ferromágneses transzformátorral: max. 600VA Állapotszint memória újra bekapcsoláskor. [kikapcsolható] Vezérelhető: - egy vagy több nyomógombbal [Kat. szám: 0670 31] váltókapcsolásba köthető, melyekkel be-ki kapcsolható és fényerőszabályozható, a nyomók nem láthatók el jelző-, illetve ellenőrzőfényvel
1	0 670 83	Nyomógombos fényerőszabályzó – 400 W 2 vezetékes Max. terhelések: - fényerőszabályozható LED 230 V~ : max. 75W és/vagy max. 10 lámpa - izzó- és halogénlámpa 230 V~: min. 3 W – max. 400 W - ELV halogénlámpa elektronikus vagy ferromágneses transzformátorral: max. 400 VA - elektronikus előtétű fénycsövek: max. 200 VA Vezérelhető: - egy vagy több nyomógombbal [Kat. szám: 0670 31] vagy váltókapcsolóval váltókapcsolásba köthető fényerőszabályzóhoz. Fényerőszabályzóként [előre beállított fényerősség szintek: 0–33–66–100%], vagy éjjeli jelzőfényként is [fokozatos fénykapcsolás 1 óra alatt] Az áramkörön belül azonos fényforrásokkal alkalmazható.

		Fényerőszabályzók 230 V~
1	0 670 86	Fényerőszabályzó - 1000 W Max. terhelések: - izzó- és halogénlámpa: min. 230 V~ max. 1000 W - ELV halogénlámpa ferromágneses és elektronikus transzformátorral: max. 1000 VA Kettős súllyesztődobozba szerelendő [katalógus 70.o.] A rögzítéshez - 4/5 modulós rögzítőperem szükséges. egy vagy több nyomógombbal vagy váltókapcsolóval váltókapcsolásba köthető, melyeknél jelzőfény nem alkalmazható
1	0 670 80	Fényerőszabályzó 0-10 V Lehetővé teszi 0-10 V-os elektronikus előtétű fénycsövek be/kikapcsolását és fényerőszabályzását. - 20 VA - 600 VA
1	0 670 89	Vezérlőegység Lexic távvezérelhető fényerőszabályzókhöz Segítségével vezérelhetjük a Lexic moduláris távvezérelhető fényerőszabályzókat [Kat. szám: 0036 60/71]

