


Fésűs sínek

fogas és villás








A nullvezetékekhez kék, megfordíthatjuk, fázishoz fekete



0 049 05





Csom. Kat. szám Fogas fésűs sínek

Csom.	Kat. szám	Fogas fésűs sínek
		Egypólusú/egypólusú + nulla
		Fekete (fázis)/kék (nulla) színű jelölés, megfordítható
		A csatlakoztatott készülékek száma
20	4 049 26	13
20	4 049 28	18
10	4 049 37	57
		Egypólusú + segédérintkező
10	4 049 33	37
		Kétpólusú
5	4 049 38 ⁽¹⁾	6
10	4 049 39	28
		Kétpólusú, négy-pólusú betáplálással
3	4 049 40 ⁽¹⁾	6
10	4 049 41	28
		Hárompólusú
5	4 049 42 ⁽¹⁾	4
10	4 049 43	19
		Hárompólusú + segédérintkező
10	4 049 34	16
		Négy-pólusú
3	4 049 44 ⁽¹⁾	3
10	4 049 45	14



Villás fésűs sínek

Csom.	Kat. szám	Villás fésűs sínek
		Egypólusú
20	4 049 11	12
10	4 049 12	57
		Egypólusú + segédérintkező
10	4 049 09	27
		Kétpólusú
5	4 049 13 ⁽¹⁾	6
10	4 049 14	28
		Kétpólusú, négy-pólusú betáplálással
3	4 049 15 ⁽¹⁾	6
10	4 049 16	28
		Hárompólusú
5	4 049 17 ⁽¹⁾	4
10	4 049 18	19
		Hárompólusú + segédérintkező
10	4 049 10	16
		Négy-pólusú
3	4 049 19 ⁽¹⁾	3
10	4 049 20	14



Vezetékbekötő kapcsok

		Kat. szám 4 049 05: 4-25 mm ²
		Kat. szám 4 049 06: 6-35 mm ²
20	4 049 05	Egypólusú fésűkhöz/egypólusú + nulla
20	4 049 06	Minden fésűhöz



Fogas fésűs sínek védelme

		Fogak szigetelése
20	4 049 88	Használaton kívüli fogak védelmére, 12 modul, vágható
		Végzárók
40	4 049 89	Egypólusú/egypólusú+nulla sínekhez
20	4 049 90	Kétpólusú és hárompólusú sínekhez
20	4 049 91	Négy-pólusú sínekhez

Fésűs sínek

villamos jellemzők


Műszaki jellemzők

	Típus	Csatlakoztatott készülékek száma	Hossz (17,5 mm-es modulszám)	Vezető keresztmetszet (mm ²)	Független áram	
					1 középponti megtáplálás	2 megtáplálási pont
1P vagy 1P+N	1 sor	13	13	162	80	100
	1 m	57	57			
2P	1 sor	6	12	102	63	90
	1 m	28	56			
2P elmenő 4P betáp	1 sor	6	12	102	63	90
	1 m	28	56			
3P	1 sor	4	12	102	63	90
	1 m	19	57			
4P	1 sor	3	12	102	63	90
	1 m	14	56			

Fogas fésűs sínek használata


Univerzális egypólusú fogas fésűs sín

- Fekete a fázishoz
- Kék a nullához




Betáplálási pont

Húzókegyeles bekötőkapocssal ellátott készülékeknel megtáplálás a fogas fésűs sín mögött



Csavaros bekötőkapocssal ellátott készülékeknel megtáplálás a fogas fésűs sín előtt



Négy-pólusú fogas fésűs sín

