

# Valena™ INMATIC mechanizmusok

## hagyományos és multifunkciós kapcsolók



7 520 01 + 7 550 00  
+ 7 540 31



7 520 06 + 7 550 07  
+ 7 543 91



7 520 07 + 7 552 72  
+ 7 541 31



7 520 65 + 7 547 10  
+ 7 541 21



7 550 95 + 7 543 01

Valena In'Matic mechanizmusok műanyag borítású fém süllyesztőperemmel, csavaros és körmös rögzítési lehetőséggel

Átlátszó védőburkolattal szállítva

A terméket burkolat és keret nélkül szállítjuk, kivéve multifunkciós kapcsolók

Felszerelhetők Valena Life vagy Valena Allure burkolattal és kerettel.

Csom.	Kat. szám	Kapcsolók 10 AX - 250 V~
10	7 520 01	<b>Egypólusú kapcsoló</b> Rugós vezetékbeiktetéssel A kat. szám 0 676 84-es és a kat. szám 6 650 91-es LED lámpával ellenőrzőfényessé tehető
10	7 520 06	<b>Váltókapcsoló</b> Rugós vezetékbeiktetéssel A kat. szám 0 676 86-os vagy 7 520 57-es (háttérvilágítás Valena Allure esetében) LED lámpával jelzőfényessé tehető
5	7 520 10	<b>Váltókapcsoló nulla bekötő kapoccsal</b> Rugós vezetékbeiktetéssel A kat. szám 0 676 86-os vagy 7 520 57-es (háttérvilágítás Valena Allure esetében) LED lámpával jelzőfényessé, a kat. szám 0 676 88 vagy 7 520 58 (háttérvilágítás Valena Allure esetében) LED lámpával ellenőrzőfényessé tehető. A LED fázis és nulla közé bekötésével elkerülhető a szivárgó áram okozta nem kívánatos halvány világító hatás
1	7 520 65	<b>Energiatakarékos kapcsoló</b> Rugós vezetékbeiktetéssel. Működése és felszerelése megegyezik a váltókapcsolóéval. A beépített IR érzékelőnek köszönhetően az utolsó mozgás érzékelése után 10 perccel automatikusan lekapcsol. Látószög: 160°. Érzékelési távolság: max. 8 m Max. terhelések: - 12-150 W : izzó- és halogénlámpa 230 V- - 12-150 VA: ELV lámpák elektronikus előtéttel vagy ferromágneses transzformátorral - 8-30 W (vagy 650 mA): LED és kompakt fénycső Többféle lámpatípus is lehet egy áramkörben Ideális olyan helyiségekben, ahol a lámpa feleslegesen felkapcsolva maradhat (pl. gardrób, gyerekszoba)
5	7 520 07	<b>Keresztkapcsoló</b> Csavaros vezetékbeiktetéssel A kat. szám 6 650 90-es és kat. szám 6 650 91-es LED lámpával jelzőfényessé tehető
1	7 520 32	<b>Világítás + késleltetett ventilátor kapcsoló</b> Csavaros vezetékbeiktetéssel. 4 vezeték Ventilátor (elszívó) és világítás kapcsolására A világítás lekapcsolása után a ventilátor a beállított ideig még működik (25 mp - 15 perc) Max. terhelések: - ELV halogénlámpa ferromágneses transzformátorral vagy elektronikus előtéttel: 250 VA - 230 V- izzó- vagy halogénlámpa: 250 W - Fénycsövek előtéttel: 100 VA - Ventilátor: 250 VA. A kapcsoló tartalmazza a megvilágító funkcióhoz (helyazonosító) tartozó LED-et
1	7 520 61	<b>Időzítőkapcsoló</b> Csavaros vezetékbeiktetéssel. Időzített kikapcsolás. Max. terhelések: - ELV halogénlámpa ferromágneses transzformátorral vagy elektronikus előtéttel: 400 VA - 230 V- izzó- vagy halogénlámpa: 1000 W - Fénycsövek előtéttel: 400 VA - Motor (például: ventilátor): 250 VA Állítható időzítés: 25 mp - 15 perc LED-del együtt szállítva

Csom.	Kat. szám	Kapcsolók 10 AX - 250 V~ (folytatás)
10	7 520 05	<b>Csillárkapcsoló</b> Rugós vezetékbeiktetéssel 2 db 0 676 84-es kat.számú LED lámpával jelzőfényessé tehető
5	7 520 08	<b>Kettős váltókapcsoló</b> Rugós vezetékbeiktetéssel A kat. szám 0 650 91 LED lámpával ellenőrzőfényessé tehető A kat. szám 0 676 86-os vagy 7 520 57-es (háttérvilágítás és nulla vezeték bekötésével Valena Allure esetében) LED lámpával jelzőfényessé tehető
5	7520 03	<b>Hármas egypólusú kapcsoló</b> Csavaros vezetékbeiktetéssel
		<b>Multifunkciós vezérlő</b> Rugós vezetékbeiktetéssel A jelzett színű billentyűkkel (1 széles, 2 keskeny billentyű) együtt szállítva Nulla vezeték megszakítására is képes Az átalakításhoz rugó eltávolítás is szükséges. Egy termék 5 feladatra: - váltókapcsoló (egy billentyűvel) - kettős váltókapcsoló - váltóérintkezős nyomó (egy billentyűvel) - kettős váltóérintkezős nyomó - váltókapcsoló + váltóérintkezős nyomó
1	7 521 21	<input type="checkbox"/> Valena Life Fehér
1	7 522 21	<input type="checkbox"/> Valena Life Elefántcsont
1	7 523 21	<input type="checkbox"/> Valena Life Alumínium
1	7 550 95	<input type="checkbox"/> Valena Allure Fehér
1	7 550 96	<input type="checkbox"/> Valena Allure Elefántcsont
1	7 550 97	<input type="checkbox"/> Valena Allure Alumínium
1	7 550 98	<input checked="" type="checkbox"/> Valena Allure Fekete
		<b>Multifunkciós vezérlő jelzőfényel</b> Rugós vezetékbeiktetéssel A jelzett színű nem fényjelzős széles billentyűvel és 2 db fényjelzős keskeny billentyűvel és 2 db kat. szám 0 676 86-os LED lámpával együtt szállítva Nulla vezeték megszakítására is képes Az átalakításhoz rugó eltávolítás is szükséges. Egy termék 5 feladatra: - váltókapcsoló (egy billentyűvel) - kettős váltókapcsoló (jelzőfényel) - váltóérintkezős nyomó (egy billentyűvel) - kettős váltóérintkezős nyomó (jelzőfényel) - váltókapcsoló + váltóérintkezős nyomó (jelzőfényel)
1	7 521 22	<input type="checkbox"/> Valena Life Fehér
1	7 522 22	<input type="checkbox"/> Valena Life Elefántcsont
1	7 523 22	<input type="checkbox"/> Valena Life Alumínium
		<input type="checkbox"/> Valena Allure Fehér
		<input type="checkbox"/> Valena Allure Elefántcsont
		<input type="checkbox"/> Valena Allure Alumínium
		<input checked="" type="checkbox"/> Valena Allure Fekete